

PUURPINGI KASUTAJA OHUTUSJUHEND

1. ÜLDNÕUDED

- 1.1.** Tööülesannet tohib täitma asuda alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted.
- 1.2.** Töötaja peab olema tutvunud puurpingi kasutusjuhendiga või läbinud selle käsitlemist tutvustava väljaõppe.
- 1.3.** Töötaja on kohustatud kandma normidega ettenähtud tööriietust ja kasutama isikukaitsevahendeid.
- 1.4.** Töökohad peavad olema hästi valgustatud, valgustus ei tohi pimestada töötaja silmi.
- 1.5.** Tööruum (-koht) peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud ventilatsioonisüsteemiga, mis tagab normidele vastava õhuvahetuse ja kahjulike ainete eemaldamise töötsoonist.
- 1.6.** Töötaja peab tegema ainult seda tööd, mis talle on ülesandeks tehtud ja mille ohutuid töövõtteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pöörduda tööloigu juhataja poole selgituse saamiseks.
- 1.7.** Märgates ohutusnõuete rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedal olijatele, peab töötaja viivitamatult rakendama meetmeid ohutuse tagamiseks ning teatama juhtunust tööloigu juhile.
- 1.8.** Töötaja peab teadma ja täitma ettevõtte töökorralduse reegleid ning tuleohutuseeskirju.
- 1.9.** Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi.
- 1.10.** Elektriseadmete eksploatatsioon peab toimuma kooskõlas kehtivate elektriohutuseeskirjadega.
- 1.11.** Töökoht tuleb hoida puhas. Keelatud on masina kasutamine risustatud alal.
- 1.12.** Töötaja on kohustatud käima ettenähtud korras perioodiliselt arstlikul läbivaatusel.
- 1.13.** Töökoht peab olema varustatud esmaabi ja esmaste tulekustutusvahenditega, millele peab töötajal olema juurdepääs.

2. ENNE TÖÖD

- 2.1.** Riietuda tööriietesse. Nööpida või siduda kinni tööriivaste hõlmad ning varrukasuud, et ei oleks ripnevaid otsi, mis võivad olla kaasa haaratud liikuvate osade poolt. Panna pähe peakatte, et peita pikad juuksed. Mitte kanda ehteid.
- 2.2.** Kontrollida :
 - puuri kinnitust spindlisse ning puuri teritust;
 - instrumendi korrasolekut; rikkis ja kõlbatu tööriista kasutamine on keelatud;
 - töökoha valgustust, selle piisavust teostatav töö iseloomule.
- 2.3.** Veenduda, et toitekaabel, - juhe on terved, et elektrisüsteem oleks vigastusteta. Kõigist avastatud puudustest ja rikestest teatada tööjuhile nende kõrvaldamiseks.

3. TÖÖ AJAL

- 3.1.** Hoida töökoht puhas ja korras, puhastada see jäätmetest, mitte ummistada läbikäike.
- 3.2.** Järgida seadme õlitamise ja tarvikute vahetamise nõudeid. Mitte õlitada ja puhastada puuri selle käigu ajal.
- 3.3.** Enne puurpingi käivitamist, veenduda iga kord, et käivitamine ei ohustaks kedagi.

3.4. Puuri murdumise vältimiseks kontrollida aeg-ajalt puuritera teravust. Nüri puuriga töötamine on keelatud.

3.5. Puuri vahetamist ja kinnitamist teostada ainult pärast seadme täielikku seismajäämist.

3.6. Puuri väljalülitamisel on keelatud spindli pöörlemist peatada kätega kinni võtmise teel.

3.7. Vältida puuri ülekuumenemist.

3.8. Peatada puurpink ja katkestada vool järgmistel juhtudel:

- puurpingi juurest eemaldumisel isegi lühikeseks ajaks;
- töö ajutisel katkestamisel;
- elektrikatkestuse puhul;
- puuri korrastamiseks, määrimiseks, puhastamiseks ja töökorda seadmiseks;
- seadme remondi ajal, reguleerimise ja kontrolli, tarvikute paigaldamise ajal;
- jäätmete ja puurimislaastude eemaldamiseks;
- kui elektrijuhe on vigastatud.

3.9. Vali puurimiskiirus ja toiteallikas, mis välistavad mootori ülekoormamise. Tekkinud laastud eemaldada harjaga ja ainult pärast puuri seiskamist. Mitte puhuda neid suuga ega eemaldada käega.

3.10. Mitte kummarduda peaga spindli lähedale ega töötada lahtiste juustega.

3.11. Mitte asetada tööriistu jms. seadme liikuvate osade lähedale ega lähenda käsi pöörlevale puurile.

3.12. Kaitseks laastude eest panna ette kaitseprillid või paigalda kaitsekilp.

3.13. Määrida seadet regulaarselt.

3.14. Täita täpselt konkreetse puurimiseadme kasutus- ja ohutusnõudeid.

3.15. Töö ajal tuleb kinni pidada õigest toitumise-, töö- ja puhkeaja režiimist.

3.16. Enne seadme puhastustööde, hooldustööde, remonttööde vms. teostamist tuleb seade nõuetekohaselt seisata. Seade tuleb vooluvõrgust välja lülitada tagamaks selle mitte käivitumist töö ajal. Tööde ajal tuleb seadmele paigaldada silt „Mitte käivitada-hooldustööd“.

4. PÄRAST TÖÖD

4.1. Tööde lõppedes tuleb töökoht, liikumisteed jms korrastada ning jätta olukorda, mis välistaks järgmisel korral tööle tulles kukkumisi mõne vedelema jäetud materjali, jäätmete või muu taolise eseme tõttu.

4.2. Puhastada puurpink ja põrand töökoha vahetus läheduses, kasutades ettenähtud harju.

4.3. Lülitada välja kõik elektritarbijad, valgustus jne.

4.4. Vaheta tööriided omade vastu.

4.5. Tööriided ja isikukaitsevahendid puhastada ja jätta selleks ettenähtud kohtadesse.

4.6. Kõigist ebakohtadest kasutatavate seadmete, tööriistade jne töös, samuti töökorralduses tuleb informeerida asjaosalisi, otsest juhti ja vastutavaid isikuid.